

Linha P

| MODELO | | P 6000 | P 9000 |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Gerador (Monofásico 110/220V) | | Monofásico | Monofásico |
| Potência Nominal (COP) | kVA | 4,80 | 7,60 |
| Potência Máxima (LTP) | kVA | 5,90 | 8,80 |
| Motor | Marca | Yanmar | Lombardini |
| Modelo | Tipo | L100N | 25LD330 |
| Combustível | Tipo | Diesel | Diesel |
| Sistema de Partida | Tipo | Elétrico | Elétrico |
| Consumo de Combustível @ 75% | l/h | 1,79 | 2,18 |
| Capacidade do Tanque | l | 24,0 | 24,0 |
| Autonomia @ 75% | h | 13,41 | 11,01 |
| Dimensões (CxLxA) | mm | 990x602x826 | 990x602x826 |
| Peso Seco | kg | 186,0 | 207,0 |
| Características | | | |
| Voltímetro | | Sim | Sim |
| Horímetro | | Sim | Sim |
| Sensor de Nível de Óleo | | Sim | Sim |
| Kit Rodas | | - | - |
| Bateria | | Sim | Sim |
| Regulador de Tensão | | Capacitivo | Capacitivo |

