

Linha PX

MODELO		PX 4000	PX 5000	PX 8000
Gerador (Monofásico 110/220V)		Monofásico	Monofásico	Monofásico
Potência Nominal (COP)	kVA	3,30	5,90	6,20
Potência Máxima (LTP)	kVA	3,50	6,10	6,60
Motor	Marca	Pramac	Pramac	Pramac
Modelo	Tipo	AP170F	AP190F	SC420
Combustível	Tipo	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Sistema de Partida	Tipo	Manual	Manual	Manual/ Elétrico
Consumo de Combustível @ 75%	l/h	1,86	2,51	2,81
Capacidade do Tanque	l	18,5	25,5	25,5
Autonomia @ 75%	h	10	10	9
Dimensões (CxLxA)	mm	600x439x588	727x515x670	727x515x670
Peso Seco	kg	53,0	79,0	94,0
Características				
Voltímetro		Sim	Sim	Sim
Horímetro		Sim	Sim	Sim
Sensor de Nível de Óleo		Sim	Sim	Sim
Kit Rodas		Sim		Sim
Bateria		-	-	Sim
Regulador de Tensão		AVR	AVR	AVR

